

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Interrupteur automatique 2 ou 3 fils

Référence : 60222

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction	: Inter automatique programmable 2 ou 3 fils 230V ~ 50Hz. Temporisation réglable de 10s à 10min. Seuil de luminosité de 3 à 100 Lux. Détecteur à infrarouge de mouvement, angle 120°, portée 7 à 8 m.
Désignation	: SQUARE Interrupteur automatique 2 ou 3 fils
Tension nominale	: 230
Mode de pose	: Encastré
Couleur	: Blanc
Largeur	: 75
Modèle	: Détecteur de mouvement
Sans halogène	: Non
Hauteur	: 75
Type de connexion	: Borne à vis
Traitement de la surface	: Non traité
Type de tension	: AC
Enclenchement retardé	: 0
Déclenchement retardé	: 0
Profondeur d'encastrement	: 33
Profondeur d'encastrement	: 34
Fréquence	: 50
Avec télécommande	: Non
Largeur d'encastrement	: 47
Surveillance de cage d'escalier	: Oui
Adapté pour une transmission sans fil	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Longueur de portée max.	: 8
Largeur de portée max.	: 8
Type de charge	: Universel et LED
Matériau	: Plastique
Sensibilité ajustable	: Oui
Possibilité de câblage d'un variateur déporté	: Non
Luminosité de déclenchement	: 3
Adapté à une charge C	: Oui
Commandable à distance	: Non
Régulation de la lumière	: Oui
Commande auxiliaire possible	: Oui

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Numéro RAL (équivalent) : 9003
Avec voyant : Non
Courant de veille : 1
Auto-apprentissage de la fonction luminosité : Non
Interconnectable : Oui
Arrêt forcé : Oui
Angle de balayage : 120
Longueur d'encastrement : 34
Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02
Indice de protection (IP) : IP20
Transparent : Non
Spécial animaux : Non
Finition de la surface : Brillant
Angle de détection horizontal : 120
Durée de marche min. : 10
Durée de marche max. : 10
Montage mural possible : Oui
Longueur de dénudage (mm) : 5
Section de conducteur : 1.5
Luminosité de déclenchement ajustable : Oui
Hauteur de montage optimale : 1.2
Plage de rotation du capteur, horizontale : 0
Plage de rotation du capteur, verticale : 0
Nombre de zones de détection : 1
Marche forcée : Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 40
Portée de présence max. : 8
Puissance nominale charge ohmique/résistive : 300
Puissance max. de commutation LED : 250
Type de capteur : Infrarouge
Adapté à un montage au plafond : Non

Conformité :

Conformité CE : Oui
RoHS : Oui
Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem

Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de : -5 à 50 °C
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Types de charges compatibles :

		Lampes incandescentes et halogènes 230V~		LED 230V~ (*)	
 1.5mm²					
240 V~	Puissance	2 fils	3 fils	2fils	3 fils
	Mini	10 W	-	10 VA	- VA
	Maxi	300 W	300 W	250 VA	250 VA

(*) : Sous réserve de compatibilité avec les ampoules LED du marché.

Types de charges non compatibles :

Lampes fluo-compactes 230V~

Halogènes 12V~ avec transformateur ferromagnétique

Tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique

Principe de fonctionnement :

Bouton « 0 » : Arrêt permanent


Bouton « Auto » : Marche Auto.

Bouton « I » : Marche forcée

Potentiomètre « ☀ » : Permet de régler la sensibilité crépusculaire (de 3 à 200 Lux)

Potentiomètre « ⏰ » : Permet de régler le temps de fonctionnement (de 10 sec à 10 min)

Schéma de câblage en 2 fils (sans neutre) :




Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Schéma de câblage en 3 fils (avec neutre) :



Ajout de PB de commande :

Association possible en commande M/A par BP externes (max 10 BP, distance 100m).

En version 2 fils, les BP ne peuvent pas avoir de voyant

En version 3 fils, les BP peuvent avoir des voyants et le courant maxi de ces voyants ne peut pas dépasser 40mA

Préconisation de montage :

Couple de serrage des vis de la boîte d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm

Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

Mise en fonctionnement :

A la mise sous tension de l'interrupteur, les lampes s'allument pendant 1s, puis l'interrupteur se met en mode de fonctionnement Auto.

Préconisations d'utilisation :

Ne pas placer l'inter automatique au-dessus d'un point chaud (radiateur, plaque de cuisson, clim, etc....)

Ne pas placer à proximité directe d'une fenêtre ou du rayonnement solaire.

Ne pas masquer l'inter automatique (plante, rideau, etc....)

Pour éviter les déclenchements intempestifs, éviter de placer l'interrupteur automatique dans un lieu propice aux courants d'air.

Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Toute ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

